



Brzi vodič

Axium DX8000 Portable Flex

Pokretanje terminala

Pritisnite tipku <Uključivanje/isključivanje> s lijeve strane da biste uključili terminal.



Aplikacija za plaćanje automatski se otvara putem prečaca. Ako se aplikacija za plaćanje ne otvori, prijedite prstom ulijevo preko zaslona i ručno otvorite aplikaciju.



Da biste otvorili i prikvačili/otkvačili prečac za plaćanje prijedite prstom prema gore preko zaslona.



Za otvaranje izbornika terminala kliknite ikonu izbornika.



Prečaci

Prečaci vode izravno do određene funkcije te se mogu prikvačiti/otkvačiti sa zaslona s pomoću ikone pribadače u gornjem desnom kutu.



- ① Kupnja
- ② Poništavanje
- ③ Kredit
- ④ Provjera mreže
- ⑤ Završetak dana
- ⑥ Informacije o terminalu

Plaćanje

-
- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Nova transakcija pokreće se odabirom stavke <Kupnja>, bilo iz prečaca ili na terminalu odabirom stavke <Transakcije> i <Kupnja>. | <Kupnja> |
| 2 | Unesite iznos i potvrdite ga s pomoću <OK>. Odvajanje iznosa (npr. eura/centi ili franaka/centi) provodi se decimalnom točkom. Iznosi manji od „1“ unose se tako da počinju s „0“. | <Iznos>  |
| 3 | Ovisno o preferiranom načinu plaćanja, vlasnik kartice koristi se karticom s čipom/ beskontaktnim plaćanjem/čitačem magnetne trake ili plaćanjem QR kôdom. |   |
| 4 | Iznos se prikazuje vašem kupcu. Za iznos za koji je potreban unos PIN-a od vlasnika kartice traži se unos PIN-a (4–6 znamenki) i potvrda s pomoću <OK>. Za karticu bez PIN-a samo je potrebno potvrditi iznos. Tijekom beskontaktnog plaćanja malog iznosa vlasnik kartice u pravilu ne mora poduzeti dodatne radnje. Transakcija se može otkazati crvenim gumbom <Stop>. Potvrdite poruku „Vratite terminal“ tako što ćete pritisnuti gumb <OK> u donjem desnom kutu za vraćanje terminala u zadano stanje. | <PIN>  |
| 5 | Plaćanje je obrađeno i odobreno.
Kartice s čipom: Kartica mora ostati umetnuta u čitač čipa tijekom transakcije dok se ne pojavi obavijest o uklanjanju kartice. |  |
| 6 | Račun je ispisan. Slijedite daljnje upute terminala. |  |
| 7 | Račun za trgovca automatski se ispisuje, odaberite je li potreban račun za vlasnikakartice.
Ispis računa za vlasnika kartice: odaberite <Da>. Nije potrebno ispisati primjerak računa: odaberite <Ne>. | <DA>
<NE> |
-

Poništavanje

Ova funkcija može otkazati samo posljednju obrađenu transakciju. Za plaćanja prije posljednje transakcije koristite se funkcijom Kredit (pogledajte u nastavku).

-
- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Odaberite <Poništavanje> iz prečaca ili u izborniku terminala tako što ćete odabratи <Transakcije> i <Poništavanje>. | <Poništavanje> |
| 2 | Unesite lozinku terminala i potvrdite je s pomoću <OK> (za lozinku pogledajte konfiguracijski list). | <Lozinka>  |
| 3 | Iznos posljednje transakcije prikazuje se i potvrđuje s pomoću <OK>. |  |
| 4 | Poništavanje je obrađeno i odobreno. |  |
| 5 | Račun je ispisan. |  |
| 6 | Račun za trgovca automatski se ispisuje, odaberite je li potreban račun za vlasnika kartice.
Ispis računa za vlasnika kartice: odaberite <Da>. Nije potrebno ispisati primjerak računa: odaberite <Ne> | <DA>
<NE> |
-

Kredit

Ako transakciju više nije moguće otkazati, u svakom se trenutku može provesti dodjela kredita.

-
- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Odaberite <Kredit> iz prečaca ili u izborniku terminala tako što ćete odabratи <Transakcije> i <Kredit>. | <Kredit> |
| 2 | Unesite lozinku terminala i potvrdite je s pomoću <OK> (za lozinku pogledajte konfiguracijski list). | <Lozinka>  |
| 3 | Unesite iznos i potvrdite ga s pomoću <OK>. Odvajanje iznosa (npr. eura/centi ili franaka/centi) provodi se decimalnom točkom. Iznosi manji od „1“ unose se tako da počinju s „0“. | <Iznos>  |
| 4 | Samo kada je aktivirana dinamička konverzija valuta (DCC): unesite datum izvorne rezervacije i potvrdite ga s pomoću <OK>. | <Datum>  |
| 5 | Ovisno o preferiranom načinu plaćanja, vlasnik kartice koristi se karticom s čipom/ beskontaktnim plaćanjem/čitačem magnetne trake ili plaćanjem QR kôdom. |    |
| 6 | Račun za trgovca automatski se ispisuje.
Račun za vlasnika kartice: odaberite <Da> |  |
| 7 | Blagajnik kao potvrdu potpisuje račun za vlasnika kartice. |  |
-

Završetak dana (dnevni obračun)

Tijekom dnevnog obračuna šalju se i zatvaraju sve provedene transakcije. Redovito provodite završetak dana, u idealnom slučaju svaki dan. Također, možete pokrenuti brojač smjene. Brojač smjene isključivo je informativnog karaktera i ne zamjenjuje dnevni obračun.

Odaberite <Dnevni obračun> iz prečaca ili u izborniku terminala tako što ćete odabratи <Dnevni obračun> <Salda> i <Dnevni obračun>.

Važna informacija

- Softverska ažuriranja provode se noću i samo ako je prethodno proveden završetak dana. Stoga nemojte uvečer otvarati novu smjenu čak ni nakon potvrde o zaključivanju dana.
- Nakon što se „Završetak dana“ provede, nije moguće provesti poništavanje.

Upiti i postavke

Upiti (dnevnik)

Odaberite funkciju <Upiti> u izborniku terminala.

Dostupne su sljedeće opcije:

- Brojač smjene (trenutačni status aktivne smjene)
- Dnevni brojač (trenutačni status od posljednje potvrde o zaključivanju dana)
- Informacije o zapisniku transakcija (trenutačni status transakcija nakon posljednjeg prijenosa podataka)
- Ispis tečajeva DCC-a (opcionalno)
- Ispis računa posljednje transakcije

Postavke

Odaberite funkciju <Postavke> u izborniku terminala.

Dostupne su sljedeće opcije:

- Jezik terminala
- Zaslon
- Provjere hardvera
- Informacije
- Postavljanje mreže
- Upravljanje energijom – Unesite lozinku terminala i potvrdite je s pomoću <OK> (za lozinku pogledajte konfiguracijski list)
- Zvukovi tipkovnice

Funkcija	Opis	Tipke
Uključivanje terminala	Pritisnite tipku <Uključivanje/isključivanje> s lijeve strane da biste uključili terminal.	—
Otvaranje glavnog izbornika	Otvorite glavni izbornik klikom triju vodoravnih linija u gornjem lijevom kutu zaslona.	≡
Postavljanje	Ovim stawkama izbornika može se pristupiti samo unosom lozinke terminala.	<Postavljanje> <Lozinka> OK
Konfiguracija	Terminal utvrđuje posljednje konfiguracijske parametre.	<Postavljanje> <Lozinka> OK <Konfiguracija>
Pokretanje	Ponovno se pokreću pojedinačni (ili svi) izdavači kartica.	<Namestitev> <Lozinka> OK <Pokretanje>
Softversko ažuriranje	Terminal učitava najnoviju softversku verziju. Pozor! Preuzimanje softvera može potrajati nekoliko minuta. Ni u kojem slučaju nemojte odspajati terminal od napajanja.	<Postavljanje> <Lozinka> OK <Softversko ažuriranje>
Resetiranje terminala	Ova je funkcija dostupna samo servisnim tehničarima i zaštićena je posebnom lozinkom.	<Postavljanje> <Lozinka> OK <Resetiranje terminala>
Informacije	Prikazuju se ID terminala i trenutačna verzija softvera.	<Postavljanje> <Lozinka> OK <Informacije>
Potvrda s informacijama	Ispisuje se potvrda s parametrima sustava.	<Postavljanje> <Lozinka> OK <Potvrda s informacijama>

Dodatne informacije

Tražite li detaljne informacije o vašem EFT POS terminalu? Proširene upute za korištenje POS uređaja potražite na našoj internetskoj stranici. worldline.com/merchant-services/terminals

Svoju lokalnu osobu za kontakt možete pronaći na sljedećoj poveznici:
worldline.com/merchant-services/contacts

